

Настройка оборудования

Основные настройки для ресиверов и СА-модулей	
Частота	314000
Скорость передачи данных	6956
Const(модуляция)	256QAM
Инверсия	автоматически
Сеть	ВКЛ

Выберите модель вашего оборудования

OPTICUM HD-XC2-01 GLOBO HD XC2	СА-модуль	КАОН	HUMAX	HUMAX (CXHD-5151C/RU)	INTERCROSS
меню ↓	Выполните "Автоматический поиск каналов" согласно инструкции вашего телевизора	меню ↓	меню ↓	меню ↓	меню ↓
Установка системы ↓		системные установки (пин код-0000) ↓	Инсталляция (пин код - 0000) ↓	Настройки ↓	Настройки ↓
Заводские установки (да/нет) ↓		Заводские установки (три раза нажмите стрелку вверх и нажмите ок, ресивер перезагрузится) ↓	Заводские установки (пин код - 0000) ↓	Заводские установки (пин код - 0000) ↓	Сброс настроек ↓
Отказаться от предложения автоматического поиска каналов ↓		Три раза выберите русский язык ↓	Выберите русский язык ↓	Выберите русский язык. Настройка производится автоматически.	Вернитесь в меню нажатием на кнопку "menu" ↓
Поиск каналов ↓		Установите местное время (+4) ↓	Другая страна ↓		Поиск программ ↓
Ручной поиск ↓		Нажмите ручной поиск ↓	Нажмите "Ок", чтобы остановить автонастройку ↓		Ручной поиск ↓
Проверить: Начальная частота 314.00MHz Скорость потока 6956 kS/s QAM 256-QAM Поиск сети ДА ↓		Кнопками от пульта введите основные настройки (для начала поиска нажмите "Ок") ↓	Установите местное время (+4 и выберите пункт "следующий") ↓		Введите основные настройки Начать поиск ↓
Выбрать строчку ПОИСК и нажать на пульте ДУ ОК ↓		По завершению поиска нажмите 3 раза "Ок" ↓	Выберите пункт "Закончить" ↓		По завершению поиска нажмите "Ок", ресивер автоматически переходит в режим просмотра.
По завершению поиска нажмите ОК и выйти из меню нажатием кнопки EXIT		Для начала просмотра введите выход из меню кнопкой "exit"	Нажмите "Ок" ↓	Выберите ручной поиск ↓	
			Введите основные настройки (Скорость передачи данных выберите пользовательскую) для начала поиска нажмите "Поиск" ↓		
			По завершению поиска нажмите "Сохранить" ↓		
			Для начала просмотра нажмите выход из меню кнопкой "menu"		